

## Особенности

- Универсальный высокопроизводительный L-образный фонарь
- Использует светодиод CREE XHP35 HD для излучения максимальной мощности 1800 люмен
- Интегрированная технология Precision Digital Optics обеспечивает исключительную отражательную способность
- Обладает максимальной пиковой интенсивностью 8750cd и освещаемое расстояние до 187 метров
- Одна кнопка обеспечивает доступ к 5 уровням яркости и 3 специальных режимам
- Высокопроизводительная плата постоянного тока обеспечивает максимальную продолжительность работы 330 часов
- Индикатор питания указывает оставшийся заряд аккумулятора миганиями (с точностью до 0.1V)
- Рефлектор обеспечивает оптимальный угол засвета в 100°
- Технология усовершенствованного регулирования температуры (ATR)
- Удобная головная повязка, изготовленная из высококачественного эластичного нейлона
- Защита от обратной полярности предотвращает повреждение неправильно установленных элементов питания
- Ультратонкое минеральное стекло с антибликовым покрытием
- Выполнен из аэрокосмического алюминиевого сплава с жестким анодированием по военному классу HAIII
- Водонепроницаемость IP68 (погружение на глубину до 2-х метров)
- Ударопрочность до 1.5 метров
- Наличие магнитной торцевой крышки

## Размеры

Длина: 105.3мм (4.15")  
Диаметр головы: 25.5мм x 24.2мм (1" x 0.95")  
Диаметр корпуса: 23.8мм (0.94")  
Вес: 51.2г (1.81oz)(без батарей)

## Аксессуары

Уплотнительное кольцо, запасная кнопка, клипса, налобная повязка, крепление для фонаря

## Элементы питания

	ТИП	Номинальное напряжение	Использование
Nitecore IMR18650 3100mAh, 35A	IMR18650	3.7V	Да (Рекомендуется)
Аккумулятор литие-ионный 18650	IMR18650	3.6V	Да (Рекомендуется)
Аккумулятор литие-ионный 18650 (силой тока более 8A)	18650	3.7V	Да
Батарейка литиевая	CR123	3V	Да
Аккумулятор литиево-ионный	RCR123	3.7V	Да

## Характеристики

## Инструкция по эксплуатации

### Установка элементов питания

Вставьте аккумулятор стороной с положительным полюсом, направленной вперед, как показано на рисунке (в сторону головной части).

### ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что батареи вставлены положительным (+) полюсом понаправлению к головной части. P16 TAC не будет работать с неправильно вставленными батареями.
2. Избегайте прямого воздействия луча на глаза.
3. Когда изделие помещается в рюкзак или хранится в течение длительного времени, необходимо вынуть батареи, чтобы избежать случайного включения или утечки электролита из батарей.

## Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.

Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес [info@nitecore-ua.com](mailto:info@nitecore-ua.com)

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com).